

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/energenie-puresinwave-inverter-1000w2000w-p-360346.html>

ENERGENIE PureSinWave inverter 1000W/2000W



Cena brutto	450,93 zł
Cena netto	366,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46161554
Kod producenta	EG-PWC-PS1000-01

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

ENERGENIE PureSinWave inverter 1000W/2000W
EnerGenie EG-PWC-PS1000-01 - Inwerter DC na AC -
samochód, fala czystej sinusoidy - DC 12 V - 1000 wat - złącza
wyjściowe: 1
8716309124065
24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Inwerter DC na AC - zewnętrzny

DC 12 V

DC 10 - 16 V

50 Hz \pm 1%

1 x zasilanie Typ F - 230 V

1 x 4 pin USB Typ A - 5 V 2.1 A

AC 230 V \pm 10% - 50 Hz

5.7 A

1000 wat

Sinusoida

90%

3 %

Napięcie wyjściowe:

Maksymalne natężenie prądu:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Wydajność:

Współczynnik zawartości harmonicznyc (THD):

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Kabel do podłączenia w samochodzie - zewnętrzna - 80 cm

Do montażu w samochodzie, brzęczyk alarmu, obudowa
aluminiowa, obudowa plastikowa, wyłącznik, wbudowany
wentylator, wskaźniki LED, ochrona przed przeciążeniem,
ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed odwróconą
biegunowością, wyjście czystej sinusoidy
ISO 9002, RoHS

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

0 °C

40 °C

31 cm

15 cm

7 cm

2.71 kg

42.5 cm

20 cm

14 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.